

TIPO	POL	V _{ceo}	I _c (mA)	P(mW)	hFE	a	I _c (mA)	V _{CEsat} (mV)	Aplicações
BC107	NPN	45	100	300	110-450	2	200	200	AF/ uso geral
BC108	NPN	20	100	300	110-800	2	200	200	AF/ uso geral
BC109	NPN	20	100	300	200-800	100	200	200	AF/ baixo ruído
BC327	PNP	45	500	800	100-600	100	700	700	AF/ até 1W
BC328	PNP	25	500	800	100-600	100	700	700	AF/ até 1W
BC337	NPN	45	500	800	100-600	100	700	700	AF/complementar BC327
BC338	NPN	25	500	800	100-600	100	700	700	AF/ complementar BC328
BC368	NPN	20	1000	800	85-375	500	500	500	AF/ até 3 W
BC369	PNP	20	1000	800	85-365	500	500	500	AF/ complementar BC368
BC546	NPN	65	100	500	110-450	2	600	600	AF/ uso geral
BC547	NPN	45	100	500	110-800	2	600	600	AF/ uso geral
BC548	NPN	30	100	500	110-800	2	600	600	AF/ uso geral
BC549	NPN	30	100	500	200-800	2	600	600	AF/ baixo ruído
BC557	PNP	45	100	500	75-475	2	650	650	AF/ uso geral
BC558	PNP	30	100	500	75-475	2	650	650	AF/ uso geral

AF = usado na faixa de frequência de áudio.

TRANSISTORES DE USO COMUM